ARCHIMOD 60 кВА

1 x Инверторный шкаф

1 x Батарейных шкафов

Перечень компонентов

Прим.	Описание	Кол-во
3 104 54	Пустой инверторный шкаф (9 слотов)	1
3 108 40	Силовой модуль 6,7 кВА	9
3 108 22	Вентилируемый батарейный шкаф (полный)	1
3 108 65	Крышка для комлекта из 3-х пустых батарейных модулей	6
3 108 64	Опция заднего закрывания двери для 42U шкафа	1
3 108 80	Программа UPS Management Software + RS232/USB конвертер	1
3 109 07	CS121M SK - WEB / SNMP адаптер + RS485 (в слот)	1
3 109 00	Датчик температуры для SensorManager	1
3 109 01	Датчик температуры и влажности для SensorManager	1
3 109 03	Подсветка для SensorManager	1

Техническая информация

Параметры входа	Трёхфазный
Параметры выхода	Три независимых фазы
Номинальное напряжение	230В / 400В
Номинальная мощность	60 кВА / 54 кВт
Процент использования	50 %
Избыточность для будущего увеличения мощности	0 %
Мощность при расчёте времени автономии	21 кВА (70 % от требуемой мощности)
Расчётное время автономии	51 минуты
Время заряда батарей	4 часов и 36 минут
Запас по мощности	Нет
Запас по автономии	Да
Вес инверторного шкафа	1 x 272 Кг
Вес батарейных шкафов	1 x 817 Кг
Размеры инверторного шкафа [Ш x В x Г]	1 x (570 x 2080 x 912) мм
Размеры батарейных шкафов [Ш x В x Г]	1 x (600 x 1635 x 800) мм

Добавленные примечания

Результаты, полученные этим программным обеспечением, приблизительны и относятся к:

- Расчётное время автономии.
- Время заряда до 90% емкости батареи, при начале заряда с 20%.